**Tabelle 7-17 Batterielaufzeit, Modelle mit 8 kVA**

| LAST | | | NUR INTERNE BATTERIE | ANZAHL DER EXTERNEN BATTERIESCHRÄNKE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| % | VA | W | Minuten | | | | | | | | | | |
| 10 | 800 | 800 | 75,0 | 166,0 | 267,5 | 369,0 | 471,0 | 572,5 | 674,5 | 776,0 | 878,0 | 979,5 | 1081,0 |
| 20 | 1600 | 1600 | 33,5 | 79,0 | 124,5 | 176,0 | 229,5 | 283,0 | 336,5 | 390,0 | 443,5 | 496,5 | 550,0 |
| 30 | 2400 | 2400 | 19,5 | 50,5 | 81,5 | 112,5 | 145,0 | 181,5 | 218,0 | 254,5 | 291,0 | 327,5 | 364,0 |
| 40 | 3200 | 3200 | 13,0 | 35,0 | 59,0 | 82,0 | 105,5 | 128,5 | 155,0 | 183,0 | 210,5 | 238,0 | 265,5 |
| 50 | 4000 | 4000 | 9,5 | 26,0 | 45,0 | 64,0 | 82,5 | 101,0 | 120,0 | 139,5 | 161,5 | 183,5 | 206,0 |
| 60 | 4800 | 4800 | 7,5 | 20,0 | 35,5 | 51,5 | 67,0 | 82,5 | 98,5 | 114,0 | 129,5 | 147,5 | 166,0 |
| 70 | 5600 | 5600 | 6,0 | 16,0 | 29,0 | 42,5 | 56,0 | 69,5 | 83,0 | 96,5 | 110,0 | 123,5 | 137,5 |
| 80 | 6400 | 6400 | 4,5 | 13,5 | 24,0 | 35,5 | 48,0 | 59,5 | 71,5 | 83,0 | 95,0 | 106,5 | 118,5 |
| 90 | 7200 | 7200 | 4,0 | 11,5 | 20,5 | 30,5 | 41,0 | 52,0 | 62,5 | 73,0 | 83,5 | 94,0 | 104,5 |
| 100 | 8000 | 8000 | 3,5 | 9,5 | 17,5 | 26,5 | 36,0 | 45,5 | 55,5 | 64,5 | 74,0 | 83,5 | 93,0 |